

## Посылка документа с помощью группового набора

**1**

Введите документ в автоматическое устройство подачи документов (ADF) лицевой стороной вниз. См. раздел "Загрузка документа" на стр. 47.

DOCUMENT READY

**2**

Введите номер группы, который вы хотите набрать.

02-CANON GROUP

- Нажмите кнопку быстрого однокнопочного набора, под которой зарегистрирована группа. или
- Нажмите [КОДИРОВАННЫЙ НАБОР/ СПРАВОЧНИК] с последующим указанием двухразрядного кода, под которым зарегистрирована группа.

Факс автоматически считывает документ в память.

MEMORY INPUT P01

**4**

После считывания документа в память факс автоматически набирает каждый номер в группе.

- Если под двухразрядным кодом или кнопкой быстрого однокнопочного набора группа не зарегистрирована, то на жидкокристаллическом дисплее отображается сообщение NO TEL #. Убедитесь, что вы ввели правильный номер и что группа, номера которой вы хотите набрать, правильно зарегистрирована для группового набора.
- Если вы ошиблись при наборе, то нажмите [СТОП]. Затем повторите операцию заново.

# 5

## ПРИЕМ ФАКСОВ

<b>Прием документов .....</b>	<b>68</b>
Прием документов в ручном режиме .....	68
Автоматический прием документов по закрепленной факсимильной линии .....	69
Автоматический прием и документов, и телефонных звонков .....	69
Прием документов в память .....	70
Печать документов, хранящихся в памяти .....	71
Ограничение входящих документов .....	71
Прием при регистрации, копировании или печати .....	71
<b>Запрос документа с другого факсимильного аппарата     (Прием с опросом) .....</b>	<b>72</b>
Регистрация идентификатора опроса .....	72
Прием документа с другого факса по запросу .....	73

# Прием документов

## Прием документов в ручном режиме


Возможно, вы захотите настроить свой факс на прием документов в этом режиме если:


- вы хотите лично контролировать каждый поступающий вызов, чтобы знать, идет ли он от факса или от человека.

Помните, что вы не можете использовать режим приема вручную, если ожидает посылки документ, находящийся в автоматическом устройстве подачи документов (ADF).

**1**

Нажмите [АВТООТВЕТЧИК/РУЧНОЙ РЕЖИМ].

Символ  отображается на дисплее, указывая, что факс настроен на режим ручного приема.

Если символ  не отображается на жидкокристаллическом дисплее, нажмите [АВТООТВЕТЧИК/РУЧНОЙ РЕЖИМ] для включения режима.



**2**


Если раздается звонок факсимильного аппарата, снимите трубку телефона.

**3**

Если вы слышите голос, то начинайте разговаривать. Если звонящий хочет после разговора послать документ, то нажмите [ПУСК/КОПИРОВАНИЕ] для приема документа.

или

Если вы слышите тихий сигнал или не слышите ничего, то это означает, что другой факс пытается послать вам документ. Нажмите [ПУСК/КОПИРОВАНИЕ].



Ваш факсимильный аппарат начинает прием документа.

- Повесьте трубку после того, как на дисплее факса появится сообщение RECEIVE. Если не дадите отбой, то факс дает прерывистый сигнал в течение нескольких секунд после приема документа. Чтобы отключить сигнал, см. сообщение OFF HOOK ALARM в USER SETTINGS на стр. 85.

## Автоматический прием документов по закрепленной факсимильной линии

Если факс настроен для работы по закрепленной линии, то он принимает документы автоматически при любом вызове, поступающем по факсимильной линии.

Факс не может автоматически принимать документы, если вы делаете копии, печатаете отчеты или регистрируете информацию (см. стр. 71).

### 1 Убедитесь, что факс настроен для приема по закрепленной линии.

См. раздел "Автоматический прием документов по закрепленной факсимильной линии" на стр. 17.

### 2 Нажмите [АВТООТВЕТЧИК/РУЧНОЙ РЕЖИМ]. Убедитесь, что символы ANS HOOK UP (☎) и MANUAL (☎) не появляются на жидкокристаллическом дисплее.



Факс воспринимает все поступающие вызовы как вызовы от другого факсимильного аппарата, посылающего документ. Факс принимает документы автоматически.

## Автоматический прием и документов, и телефонных звонков

Вы можете настроить факс на контроль всех поступающих вызовов по факсимильной/телефонной линии. Каждый раз, когда факс проверяет входящий вызов, он проверяет, идет ли этот вызов от другого факсимильного аппарата, посылающего документ, или от человека, который хочет поговорить с вами.

Факс не может принимать документы автоматически, если вы делаете копии, печатаете отчеты или регистрируете информацию (см. стр. 71).

5

### 1 Убедитесь, что факс настроен и на факсимильную, и на телефонную связь (FAX/TEL SWITCH в положении ON (ВКЛ)).

См. раздел "Настройка факса на групповую линию" на стр. 20.

### 2 Нажмите [АВТООТВЕТЧИК/РУЧНОЙ РЕЖИМ]. Убедитесь, что символы ANS HOOK UP (☎) и MANUAL (☎) не появляются на дисплее.



Во время получения вызова факс проверяет, идет ли этот вызов с другого факсимильного аппарата или с телефона.

- Если функция INCOMING RING настроена на OFF, то факс не дает звонка при получении вызова с другого факсимильного аппарата, который пытается послать документ. Это сделано для того, чтобы не беспокоить вас при связи вашего факса с другим. Факс принимает документ автоматически.
- Если вызов идет от человека, то факс дает звонок, предупреждая вас о том, что вы должны снять трубку.
- Если вы не поднимаете телефонную трубку в течение 22 секунд, то факс прекращает звонить. Ваш факс снова проверяет, не идет ли вызов с другого факсимильного аппарата, а затем дает отбой.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Если кончается бумага или в картридже кончаются чернила, то факс принимает оставшуюся часть документа в память.
- Чтобы прервать прием до его завершения, нажмите [СТОП].
- Если по какой-либо причине мигает лампочка АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, то убедитесь, что ошибка исправлена, а затем нажмите [СТОП]. При необходимости см. раздел "Возможные неисправности" на стр. 104.
- Факс дает разовый сигнал, показывая, что документ принят. Если возникает сбой, то факс дает прерывистый сигнал в течение нескольких секунд. В этом случае свяжитесь с другой стороной и попросите их послать документ заново.

## Прием документов в память

Если факс принимает документы в память, то вы увидите одно из нижеприведенных сообщений и вам требуется выполнить следующие операции:

### CHANGE CARTRIDGE

- Причина.** В картридже кончились чернила или он неправильно установлен.
- Действия.** Установите новый пузырьково-струйный картридж. (См. раздел "Замена пузырьково-струйного картриджа" на стр. 103.)

### PUT IN CARTRIDGE

- Причина.** Отсутствует пузырьково-струйный картридж.
- Действия.** Установите пузырьково-струйный картридж. (См. раздел "Установка пузырьково-струйного картриджа" на стр. 11.)

### CHECK REC PAPER

- Причина.** Кончилась бумага для печати.
- Действия.** Загрузите бумагу в лоток для бумаги, а затем нажмите [СТОП]. (См. раздел "Загрузка бумаги" на стр. 7.)

### REC. PAPER JAM

- Причина.** Произошло замятие бумаги.
- Действия.** Устраните замятие, а затем нажмите [СТОП]. (См. раздел "Замятие бумаги для печати" на стр. 99.)

### CHK. FRONT COVER

- Причина.** Открыта передняя крышка.
- Действия.** Закройте переднюю крышку.

- Факс может сохранять в памяти до 47 страниц формата А4 (на основании Таблицы стандартов # 1 фирмы Сапоп для факсов).
- Дисплей указывает сообщение REC'D IN MEMORY, чередуя его с отображением ошибки, если в памяти содержатся документы.

## Печать документов, хранящихся в памяти

За исключением случая, когда кончается бумага, факс автоматически распечатывает содержимое памяти после устранения причины сбоя.

Если отсутствие бумаги для печати является причиной приема в память, то добавьте бумагу для печати и нажмите [СТОП] для печати документов, хранящихся в памяти.

После печати страницы факс стирает документы из памяти.

## Ограничение входящих документов

Чтобы избежать ненужной информации от продавцов, рекламных фирм и т. д., вы можете ограничиться приемом от абонентов, зарегистрированных для быстрого однокнопочного или кодированного набора. Если вы используете эту операцию, то вам могут посылать документы только адресаты, зарегистрированные в вашем факсе. См. RX RESTRICTION в SYSTEM SETTINGS на стр. 88.

## Прием при регистрации, копировании или печати

Если факс звонит, когда вы ① вводите регистрационную информацию, ② делаете копии или ③ печатаете отчет в ручном режиме, то снимите трубку.

- Если вы слышите тихий сигнал или не слышите ничего, то это означает, что кто-то пытается послать вам факс. Нажмите [СТОП] для отмены ①, ② или ③. Затем нажмите [ПУСК/КОПИРОВАНИЕ].

Чтобы отменить копирование для приема факса, убедитесь, что в автоматическом устройстве подачи документов (ADF) нет документов. Затем нажмите [ПУСК/КОПИРОВАНИЕ].

- Если это телефонный звонок, то вы можете разговаривать, как обычно.

Если вы отменили операции ①, ② или ③, то после звонка начните выполнять операцию заново.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы выполните вышеописанные операции ①, ② или ③, то факс не будет автоматически отвечать на входящий вызов, даже если он находится в режиме автоматического ответа или включен переключатель факс/телефон (FAX/TEL SWITCH установлен на ON). Для ответа на вызов следуйте вышеприведенным указаниям.

# Запрос документа с другого факсимильного аппарата (Прием с опросом)


Прием с опросом позволяет вам набрать номер факсимильного аппарата и автоматически принять факсимильный документ, загруженный в этот аппарат. Для того, чтобы проделать эту работу, ваш факсимильный аппарат и аппарат, который вы вызываете, должны иметь одинаковый идентификатор опроса. Тогда вы можете принимать факсы от других абонентов даже в их отсутствии. (Другой факс должен иметь функцию передачи по запросу, и запрашиваемый документ должен быть установлен в устройство подачи или загружен в память.)

## Регистрация идентификатора опроса

Идентификаторы опроса представляют собой восьмизначные номера, состоящие только из нулей и единиц.

Если другая сторона пользуется факсом фирмы Canon и используется идентификатор опроса, отличный от 11111111, то ваши идентификаторы должны совпадать. Вы не можете получить документ в ответ на запрос, если идентификатор другой стороны 00000000.

- 1** Нажмите [FUNCTION] (ФУНКЦИЯ).  
Подождите секунду, пока на дисплее не появится TEL REGISTRATION.



SELECT MENU


TEL REGISTRATION

- 2** Используйте [<] или [>] для выбора SYSTEM SETTINGS.



SYSTEM SETTINGS

Нажмите [ПУСК/КОПИРОВАНИЕ].




UNLOCK PHONE

- 3** Используйте [<] или [>] для выбора POLLING ID.



POLLING ID

Нажмите [ПУСК/КОПИРОВАНИЕ].




00000000

- 4** Введите восьмиразрядный идентификатор опроса, используя цифровые кнопки 0 и 1.  
Для исправления подведите курсор к нужному разряду с помощью [<] или [>] и введите правильное значение.



01010011

- 5** Нажмите [ПУСК/КОПИРОВАНИЕ] для регистрации идентификатора.  
Подождите секунду, пока на дисплее не появится DATE FORMAT.



DATA ENTRY OK

DATE FORMAT

- 6** Нажмите [СТОП] для завершения регистрации.




## Прием документа с другого факса по запросу

Убедитесь, что опрашиваемый факс имеет тот же самый идентификатор опроса, что и ваш факс.

- 1** Нажмите [FUNCTION] (ФУНКЦИЯ).  
Подождите секунду, пока на дисплее не появится TEL REGISTRATION.

F



SELECT MENU

TEL REGISTRATION

- 2** Нажмите [TRANSMISSION MODE] (РЕЖИМ ПЕРЕДАЧИ).

TRANSMISSION  
MODE

01


MEMORY TX

- 3** Используйте [<] или [>] для выбора POLLING.



POLLING

Нажмите [ПУСК/КОПИРОВАНИЕ].



TEL-

5



- 4** Наберите факсимильный номер другой стороны.  
См. раздел "Способы набора" на стр. 53.  
Убедитесь, что в устройство подачи не загружен документ.



TEL- 4451551

- 5** Нажмите [ПУСК/КОПИРОВАНИЕ].  
Начинается прием с опросом.



TX/RX NO. XXXX

- Факс дает разовый сигнал, указывая, что документ был успешно принят.
- Если во время приема происходит сбой, то факс подает прерывистый сигнал в течение нескольких секунд. В этом случае попробуйте опросить факс другой стороны еще раз.
- Факс осуществляет повторный набор автоматически, если другой факсимильный аппарат не отвечает или линия занята. (Вы можете указать количество повторных наборов. См. сообщение AUTO REDIAL в TX SETTINGS на стр. 87.)
- Чтобы прервать работу факса до завершения операции, нажмите [СТОП].
- Если по какой-либо причине начинает мигать лампочка АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, то устраните неисправность, а затем нажмите [СТОП]. При необходимости прочтите раздел "Возможные неисправности" на стр. 104.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- С помощью этой функции и режима последовательной передачи вы можете давать запрос на посылку вам факса различным адресатам количеством до 71. См. раздел "Последовательная передача" на стр. 64.
- Вы можете использовать прием с опросом от многочисленных адресатов, если каждая сторона использует один и тот же идентификатор опроса.

# 6

## ТЕЛЕФОН, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН, АВТООТВЕТЧИК

<b>Использование факса в качестве телефона .....</b>	<b>76</b>
Звонки по телефону .....	76
Прием документа в ручном режиме по дополнительному телефону .....	76
<b>Использование факсимильного аппарата с автоответчиком .....</b>	<b>77</b>
Запись исходящего сообщения .....	77
Настройка факсимильного аппарата на различные типы автоответчиков .....	78